

## TELNET Türmanager III a/b



Art.-Nr.: 05267  
EAN: 4015864052672

"die universelle Schnittstelle zwischen Telefonanlage und Türsprechstelle"

### Anschlüsse anlagenseitig:

- **a/b-Anschlusstechnik**
- **FTZ-Schnittstelle**
- **Telnet TFE-Schnittstelle**

### Anschlüsse sprechstellenseitig:

- **Siedle-In-Home-Bus**
- **Ritto Bustechnik**
- **4 + n Technik**
- **1 + n Technik**



Mit dem Telebau Türmanager III a/b können Sie die meisten handelsüblichen Türsprechstellen ohne Anpassungen an jede Telefonanlage anschließen. Sie können bei Bus-Systemen direkt an der Wohnungssprechstelle ihren Übergang zur TK-Anlage realisieren und damit alle Komfortmerkmale nutzen. Mit der USB-Schnittstelle programmieren Sie den Telebau Türmanager III a/b entsprechend der vorhandenen Türfreisprecheinrichtung und hinterlegen Rufziele und Schaltzeiten. Bis zu drei Ruftasten können Sie über den Türmanager III a/b verwalten. Zwei zusätzliche Schaltkontakte ermöglichen das Einschalten von Licht oder Türöffnung über die angeschlossenen Telefone.

### Interfaces Telefonanlage:

- a/b: zum Anschluss des Türmanagers an den Teilnehmeranschluss einer Telefonanlage.
- Telnet Türsprechinterface: zum Anschluss des Türmanagers an eine Telnet Telefonanlage mit Telnet Türsprechinterface (z.B. Telnet MAX-i oder Telnet 140 / 160 analog)
- Getestet an Anlagen der Firmen Agfeo, Auerswald, Avaya, DeTeWe, EuraCOM, Panasonic, Philips, T-Com

### Einstellmöglichkeiten:

- Auswahl der genutzten Türfreisprecheinrichtung: über Drehkodierschalter
- Grobeinstellung der Empfindlichkeit: über Drehkodierschalter
- Feineinstellung der Lautstärke: über 3 Potentiometer (Mikrofon, Lautsprecher, Rückkopplung)
- Programmier Taste am TM III: zur Anmeldung des TM III an die unterstützten Bussysteme
- Programmierung über USB: alle nicht Hardware geschalteten Funktionen (z.B. Rufnummern die bei gedrückten Klingeltaster gewählt werden sollen)

### Anschlüsse

- 3 Klingeleingänge: potentialfreie Klingeltastereingänge
- 2 Schaltausgänge: für Türöffner und Licht vorgesehen
- **Anschluss eines Lautsprechers für Durchsagebetrieb möglich (z. B. Arztpraxis)**